



高周波発電機



(HAG112MFR)



(HAG134MF)



(HAG136MF)

小型・軽量 全閉外扇型 ブラシレス発電機

高周波発電機					
メーカー	エクセン	三笠	エクセン	エクセン	エクセン
型式	HAG112MFR (ポータブルタイプ)	FG-200V	HAG122MF	HAG134MF	HAG136MF
出力 (KVA)	1.2	1.9	2.2	3.4	3.6
電圧 (V)	48	48	48	48	48
電流 (A)	14.4	22.9	26.5	40.9	43.3
周波数 (Hz)	240	240	240	240	240
エンジン型式	ロビンEH092D	ロビンEH12D	ロビンEX13D	ロビンEX21D	ロビンEH25-2DM2
エンジン出力最大/常用 (kw)	2.1/1.5	2.6/2.1	3.2/2.2	5.1/3.7	5.9/4.7
出力コンセント数	2	2	2	3	3
重量 (kg)	22.6	28	33	38	46
外観寸法 (長×幅×高) (mm)	515×295×445	475×400×450	539×439×520	539×439×520	539×439×520
燃料	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン
燃料タンク (ℓ)	4.0	3.6	2.5	3.6	6
燃料消費量 (ℓ/h)	0.8	1	1.2	1.9	2


年式、メーカーにより多少異なります。

●バイブレータ使用可能台数

高周波発電機						
型式		HAG112MFR	FG-200V	HAG122MF	HAG134MF	HAG136MF
HBM ハン ブレイ タ	30ZX	3	6	6	11	11
	40ZXX	2	4	4	7 (6)	7 (6)
	50ZX	1	2	2	4 (3)	4 (3)
	60ZX	—	1	1	3 (2)	3 (2)
HKM ハン キ	5CSK/55PSK	4	11	10	20 (16)	20 (16)
	154VS	2	10	6	11 (9)	11 (9)
	304VS	1	5	2	5 (4)	5 (4)
HKM ハン キ	30LF/LFS	1	2	2	5 (4)	5 (4)
	40Bl	—	1	1	3 (2)	3 (2)
	55BL/LFS	—	1	1	3 (2)	3 (2)
	75BL/LFS	—	1	1	2	2

※表中 () 内の数値は、バイブレータが同時に連続過負荷状態で使用された場合を想定した台数です。

延長コード



バイブレータの より効率的な作業確保に！

高周波発電機や高周波インバータから、離れた場所でコンクリートを打設したい時に、振動部の中間コードとしてお使い下さい。

コンクリート
関連
電動工具
カッター/
チェーンソー
ヒーター
吊具/
荷締め機

高周波発電機・延長コード